

КОНДОР EP100/EP400

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ СЕРИИ EP



Пылевлагозащитенность IP-66

Голосовой скремблер (опция)

Индивидуальный и групповой вызовы

Bluetooth адаптер (аксессуар)

Экстренный вызов

Функция «одинокий работник»

Функция ограничения передачи по времени TOT

Функция голосового управления VOX

Предупреждение о разряде батареи

Запрет передачи на занятом канале

Приоритетное сканирование

Девять программируемых кнопок

Список пропущенных вызовов

Дистанционная блокировка

CTCSS, DCS, DTMF

Режим экономии питания

Индикатор вызовов

Три уровня выходной мощности (L/M/H)

Работа в одночастотном и двухчастотном симплексном режиме

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные:

Диапазоны частот УКВ/ДМВ: 136-174 МГц/400-470 МГц
 Шаг частотной сетки: 25/12,5 кГц
 Количество каналов: 255
 Напряжение питания: 7,4 В
 Стабильность частоты: 0,00025% (2,5 ppm)
 Температурный режим: от -30 до +60 °С
 Емкость аккумулятора: 2000 мАч
 Габаритные размеры (ВхШхГ): 114х58х38 мм
 Вес с аккумулятором: 285 г
 Время работы от стандартного аккумулятора в режиме «5:5:90»: 14 часов
 Время работы от аккумулятора 1800 мАч в режиме «5:5:90»: 12 часов

Приемник:

Чувствительность: 0,25 мкВ (12 дБ SINAD)
 Избирательность по соседнему каналу: -70 дБ @ 25 кГц
 -60 дБ @ 12,5 кГц
 Интермодуляция: -70 дБ
 Избирательность по зеркальному каналу: -70 дБ
 Ослабление паразитных сигналов: -70 дБ
 Мощность НЧ: 1 Вт
 Искажения звука: <3%

Передатчик:

Максимальная девиация частоты: ±5 кГц @ 25 кГц
 ±2,5 кГц @ 12,5 кГц
 Выходная мощность УКВ (VHF) 136-174 МГц: 1/5 Вт
 Выходная мощность ДМВ (UHF) 400-470 МГц: 1/4 Вт
 ЧМ помехи и шум: -40 дБ (12,5 кГц)/-45 дБ (25 кГц)
 Искажение звука: <3%

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Bluetooth адаптер

Аккумулятор 2000 мАч

Аккумулятор 1800 мАч

Быстрое зарядное устройство

Шестипозиционное двухслотовое зарядное устройство

Чехол жесткий кожаный

Чехол мягкий кожаный

Антенны УКВ и ДМВ

Гарнитура проводная

Спикермикрофон

КОНДОР

СВЯЗЬ ВЫСОКОГО ПОЛЕТА!

История торговой марки «КОНДОР» берет свое начало в 2009 году. Под торговой маркой КОНДОР выпускаются профессиональные портативные и мобильные/стационарные радиостанции в двух частотных диапазонах: УКВ (VHF) 136-174 МГц обозначаемый цифровым индексом «100» и ДМВ (UHF) 400-470 МГц - с индексом «400».

Портативные радиостанции представлены в 32-х канальном исполнении, о чем свидетельствуют литеры «ES» и 255-ти канальном исполнении с 8-ми разрядным ЖК-дисплеем и подсветкой, которые маркируются литерами «EP». Радиостанции КОНДОР имеют высокую степень защищенности по IP-67, мощный 1 ваттный громкоговоритель, жесткое металлическое шасси, литой корпус из ударопрочного пластика, интерфейсный разъем, позволяющий подключать различные внешние аксессуары: спикермикрофоны, в том числе влагозащищенные, гарнитуры, в том числе скрытого ношения, ларингофоны, что позволяет использовать их в неблагоприятных и сложных условиях эксплуатации. Превосходные электрические характеристики и стабильность основных параметров гарантируют надежную и бесперебойную связь. Радиостанции комплектуются литиевыми аккумуляторными батареями 1800 мАч или 2000 мАч. Портативные Кондоры позволяют осуществлять индивидуальные и групповые вызовы, экстренный вызов, так же в своем арсенале имеют функции TOT, VOX, «одинокий работник», сигналинг: DTMF, CTCSS, DCS.



Россия, г. Москва
 (495) 778-48-72
 ЗАО "Радиотехнологии"
www.radiotechnology.ru



Сертификат соответствия № ЦСС.СР.07.СМК.001-09
 Сертификат соответствия № РОСС RU.МЛ04.Н00474
 ТУ 6571-003-87621280-2009

Авторизованный дилер в Вашем регионе